

Описание товара Дизельный генератор PowerLink

GMS 100PX



Характеристики

Расход топлива	15.9 л
Тип запуска	электростарт
Гарантийный срок	12 месяцев
Обороты (Частота вращения двигателя)	1500
Тип исполнения	открытое
Габариты	2160x900x1500
Количество фаз	трехфазный
Мощность, кВт	88 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.